

## 2 en 1 : Démarreur 12 et 24V et alimentation 12V.

- Démarre instantanément moto, voiture, camping car, fourgons, petit camion 24V sans risque pour l'électronique du véhicule.
- Alimente tous les appareils électriques en 12V DC, grâce à ses 2 batteries internes 22 Ah.
- Lumière d'appoint pour faciliter la visibilité pendant l'intervention.



### DÉMARREUR AUTONOME






- ✓ STARTpack TRUCK démarre instantanément véhicules lourds, camping car, fourgons, de technologies essences et diesels

(courant de démarrage 750A/3200A en 12V et 650A/1600A en 24V en pic).



### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- ✓ Pas de courant à proximité, le STARTpack TRUCK possède 2 batteries intégrées de 22Ah chacune devenant une alimentation autonome 12V pour tous les appareils électriques, télé, lampe, pc portable...

	4W 120h		15W 32h	
	9W 54h		24W 20h	80W 6h



### LUMIÈRE D'APPOINT

- ✓ Une intervention dans l'obscurité, le STARTpack TRUCK est muni d'une lampe constituée de 7 LED haute luminosité.











Livré avec :  
- Chargeur 12V (ref. 054684)



### UN ÉQUIPEMENT PRO

- ✓ **Chargeur automatique 230V / 12V Floating** : pour une charge de la batterie interne sans surveillance.
  - Recharge la batterie à 100%, préserve sa durée de vie et ses performances.
  - Peut rester branché en permanence au secteur (à mettre en charge après chaque utilisation).
- ✓ **Testeur intégré** pour visualiser l'état de charge de la batterie interne.
- ✓ **Coupe-batterie ON/OFF** protection contre les surtensions au branchement.
- ✓ **Alarme sonore** prévenant une **inversion de polarité** en cas d'erreur de manipulation.
- ✓ **Câbles cuivre 2 x 1.80m, ø25mm<sup>2</sup> avec pinces 600 A isolées.**
- ✓ **Équipé d'un fusible 300A en face arrière** (fusible de rechange fournis).



INSIDE	START 				TEST 		PROTECTION		POWER SUPPLY			
	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery	ON/OFF					cm			
2x22Ah	12V	750A	1450A	3200A	-	EXTERNAL 12V DC / 2A DC	•	•	12V DC	300A	39x22.5x50	16
	24V	650A	1300A	1600A								